

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL SPR16LI

OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY

CORDLESS SPRAYER



Specyfikacja

- Materiał zbiornika: PP (polipropylen)
 - Pojemność zbiornika: 16 litrów
 - Typ pompy: pojedyncza pompa
 - Wydajność przepływu: 3,0 l/min
 - Typ akumulatora: kwasowo-ołowiowy
 - Pojemność akumulatora: 12 V 8 Ah
 - Waga: 2,0 kg
 - Prąd ładowania: 1,0 A
 - Materiał przewodu: PVC
 - Długość przewodu: 120 cm
 - Materiał spustu (uchwyty): PP (polipropylen)
 - Materiał lancy: stal nierdzewna
 - Materiał dyszy: PP (polipropylen)
 - Materiał pasa nośnego: tkanina
 - Materiał oparcia pleców: PP (polipropylen)
- Dziękujemy za wybór naszego elektrycznego opryskiwacza.

Nasze produkty są stale udoskonalane, aby korzystanie z nich było bardziej wygodne, wydajne, bezpieczne i energooszczędne. Obiecujemy, że zawsze będziemy zapewniać Państwu najbardziej rzetelną obsługę.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia – pomoże to w jego prawidłowym użytkowaniu i konserwacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości

prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Opis produktu

1. Seria elektrycznych opryskiwaczy ma nowoczesny wygląd i unikalną konstrukcję.
2. Jest wygodna, bezpieczna i wydajna w użytkowaniu. Może być stosowana do opryskiwania różnego rodzaju upraw i kwiatów, a także do utrzymania czystości i higieny w miejscach publicznych (np. parkach) oraz w obiektach hodowlanych (np. kurnikach, chlewniach) w celach dezynfekcji i profilaktyki chorób.
3. To doskonały zamiennik opryskiwacza ręcznego.
4. Urządzenie wykorzystuje bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy jako źródło zasilania oraz miniaturowy silnik napędzający pompę cieczy w celu wytworzenia ciśnienia.
5. Zapewnia bardzo dobrą atomizację, a jego wydajność robocza jest 3–4 razy wyższa niż opryskiwacza ręcznego.
6. Po pełnym naładowaniu może pracować nieprzerwanie przez 3–5 godzin, opryskując 250–400 kg cieczy, zużywając przy tym mniej niż 0,3 kWh energii.
7. Urządzenie znacznie redukuje wysiłek fizyczny.

Cechy konstrukcyjne

1. Urządzenie składa się ze zbiornika cieczy, podstawy, akumulatora, miniaturowej

pompy, ładowarki, regulatora ciśnienia, włącznika zasilania, woltomierza (opcjonalnie), zestawu opryskującego (wąż, przełącznik, dysze), paska i innych elementów.

2. Kształt zbiornika został zaprojektowany tak, aby dopasowywał się do krzywizny pleców użytkownika, co zwiększa komfort noszenia.
3. Pompa membranowa ma funkcję automatycznego odciążenia ciśnienia, wysoką wydajność i długą żywotność. W zależności od rodzaju upraw i zastosowanej dyszy można regulować ciśnienie, aby uzyskać optymalny efekt oprysku.

Sposób użycia

1. Ładowanie: Przed każdym użyciem podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania i podłącz do źródła zasilania 100–240 V. Ładuj przez 7–8 godzin, aż zaświeci się zielona kontrolka. Po zakończeniu ładowania zabezpiecz gniazdo osłoną, aby zapobiec zawilgoceniu.
2. Pierwsze uruchomienie: Zamontuj bezpiecznik i wykonaj próbny oprysk czystą wodą. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem nieszczelności i upewnij się, że atomizacja jest prawidłowa.

Przygotowanie cieczy roboczej:

1. Przed waniem środka do

TEAMTOOLS sp. z o.o.

ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434

mail: rino@teamtools.pl

strona internetowa: www.rino.pl

zbiornika przefiltruj go, aby uniknąć przedostania się zanieczyszczeń, które mogłyby zapchać filtr, rurki lub cylinder. Po napełnieniu zbiornika zakręć dokładnie pokrywę.

2. Nie używaj środków w postaci proszku nierozpuszczalnego w wodzie. Osady mogą zatykać filtr i przewody.
3. Jeśli podczas napełniania dojdzie do rozlania środka, natychmiast go zetrzyj. W razie zalania akumulatora lub elementów elektrycznych – odłącz je i wytrzyj suchą szmatką.
4. Włączanie: Przełącznik zasilania ustaw na pozycję "I" – silnik i pompa rozpoczną pracę.
5. Regulacja ciśnienia: Ustaw przełącznik w pozycji "O" i wyreguluj ciśnienie za pomocą regulatora, aż uzyskasz odpowiedni poziom.
6. Regularnie ładuj akumulator, aby przedłużyć jego żywotność.

Rodzaje dysz:

- Dysza pojedyncza lub podwójna – do oprysku większości upraw, z wiatrem, jednostronnie lub naprzemiennie.
- Dysza czterootworowa – regulowana mgła lub strumień; do wysokich roślin i drzew owocowych.
- Dysza wachlarzowa – do oprysku niskich roślin i oprysków herbicydowych.

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie kieruj strumienia oprysku w stronę ludzi lub zwierząt.
2. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Po zakończeniu pracy wyłącz zasilanie.
3. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
4. Jeśli atomizacja staje się słaba, a filtr i dysze są drożne, oznacza to niski poziom baterii – należy ją doładować. Nie

kontynuuj pracy z rozładowanym akumulatorem.

5. Po pracy dokładnie wypłucz urządzenie czystą wodą. W przypadku stosowania środków w proszku użyj ciepłej wody. Nie zanurzaj całego opryskiwacza w wodzie.
6. Nie używaj cieczy silnie kwaśnych, zasadowych, łatwopalnych ani specjalnych środków chemicznych.
7. Podczas pracy noś środki ochrony osobistej: maskę, okulary, rękawice, czapkę i odzież ochronną.
8. Nie używać urządzenia w stanie nietrzeźwości, choroby, po intensywnym wysiłku ani w czasie ciąży.
9. Zawsze przestrzegaj zaleceń bezpieczeństwa producenta środka chemicznego.

Konserwacja i przechowywanie

1. Konserwacja po użyciu
2. Usuń kurz i brud z zewnętrznych części urządzenia.
3. Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem nieszczelności.
4. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone.
5. Wypłucz filtr i pompę po każdym użyciu.
6. Długoterminowe przechowywanie
7. Po konserwacji przechowuj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ognia i światła słonecznego, minimum 50 cm nad ziemią.
8. Co dwa miesiące rozładuj i ponownie naładuj akumulator.
9. Zakres temperatur użytkowania: od -5°C do +40°C.

Deklaracja zgodności

1. Produkt:
 - Opryskiwacz akumulatorowy 16 l
2. Symbol:

- RN-30617
3. Zastosowanie:
 - Nawadnianie, zraszanie
 4. Wyprodukowano dla:
 - TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała
 5. Powyższy wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw wspólnotowych:
 - 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2006/42/EC; GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015; EN ISO 12100:2010; EN ISO 19932-1:2013; EN ISO 19932-2:2013; EN 60204-1:2018; EN 62133-2:2017 +A1:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
 6. Imię i Nazwisko:
 - Marcin Płatek
 7. Podpis osoby upoważnionej

Płatek Marcin

NO.	NAME	QUANTITY	NO.	NAME	QUANTITY
1	Double Nozzle	1	12	Should Pad	2
2	Lance	1	13	Belt	2
3	Switch	1	14	Strap Buckle	2
3-1	Switch lock catch	1	15	Strap Hook	1
3-2	Switch Handle	1	16	Filter Inner Housing	1
3-3	O-Seal Ring	1	17	Suction Filter	1
3-4	Switch Spring	1	18	Voltmeter	1
3-5	Core	1	19	Motor	1
3-6	O-Seal Ring	1	20	Water Inlet Elbow	1
3-7	O-Seal Ring	1	21	Battery	1
3-8	Switch Body	1	22	Battery Fixed strip	2
3-9	Pin	1	23	Battery Fixed Screws	4
3-10	O-Seal Ring	1	24	Bottom Cap	1
3-11	Switch Filter	1	25	Cross-recessed head tapping screws 4*14	6
3-12	Switch Protecting	1	26	Power Button	1
4	Hose Bead	1	27	Speed Controller	1
5	Hose Nut	2	28	Charger Socket	1
6	Hose	1	29	Cushion Fasten Screw	1
7	Hose Fasten Socket	1	30	Cushion	1
8	Tank Cap	1	31	Four Hole Nozzle	1
9	Filter	1	32	Fan Nozzle	1
10	Lift	1	33	Charger	1
11	Strap pin	2			

