

ORINO

Instrukcja obsługi



#NEXTLEVEL

Odkurzacz do popiołu
PVAC15S

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	8
<i>Budowa</i>	8
<i>Montaż</i>	10
<i>Obsługa odkurzacza</i>	11
<i>RINO poleca</i>	12
<i>Neutralizacja</i>	12

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: Odkurzacz do popiołu RINO PVAC15S
Typ: Odkurzacz do popiołu RINO

Nr zamówienia: 2024SPSP001-V12
Symbol fabryki: BJC2312
Zastosowanie: Zbieranie luźnych zanieczyszczeń

Wyprodukowano dla: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia Low Voltage Directive
wszystkie wymagania 2014/35/EU
dyrektyw wspólnotowych: EMC Directive
2014/30/EU

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi odkurzacza. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze odkurzacze do popiołu są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu,
ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem
w miejscach zagrożonych wybuchem lub
pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi,
chroni się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy
z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani
osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się,
że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest
bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj
odkurzacza na własną rękę.



Operator odkurzacza zobowiązany jest do
utyliczacji wszelkich odpadów powstałych
przy pracy z urządzeniem.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź, czy lokalne źródło zasilania jest zgodne ze znamionową mocą urządzenia, podaną na etykiecie.
2. Odłącz urządzenie od kontaktu, gdy nie jest używane.
3. Wtyczka musi być wyjęta z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.
4. Gdy urządzenie pracuje, nie pozostawiaj go bez nadzoru.
5. Nie naciskaj ani nie przewracaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
7. Nie odkurzaj cieczy, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, materiałów żrących, palących się popiołów, zapalek i papierosów.
8. Nie używaj tego produktu do odkurzania pyłów szkodliwych dla zdrowia.
9. Przechowuj urządzenie w suchym środowisku.
10. Podczas pracy nie dotykaj części pod napięciem, ani nie obsługuj maszyn mokrymi rękami.
11. Maszyna powinna być umieszczona w stabilnym miejscu podczas czyszczenia schodów.
12. Używaj tylko części i akcesoriów dostarczonych przez producenta lub jego autoryzowanego serwisanta.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest zainstalowany filtr! Nie używaj filtrów innych niż te dołączone do urządzenia przez producenta (filtry przeciwpożarowe).
14. Tylko do zimnego popiołu, „zimny popiół” to popiół, który wystarczająco długo ostygł, bez żadnego ciepła wewnątrz żaru. Można to potwierdzić, używając metalowego narzędzia do przeszukania popiołu pod kątem ciepła żaru przed użyciem odkurzacza. Zimny popiół nie wydziela żadnego wyczuwalnego ciepła.
15. Nie używany do oddzielania pyłu szkodliwego dla zdrowia (pył klasy M).
16. Brak popiołu z papierosów.
17. Nie odkurzaj niczego, co jest gorące, palące się lub świecące.
18. Nie odkurzaj przedmiotów, których temperatura jest wyższa niż 40°C.
19. Nie odkurzaj niczego łatwopalnego.

Zalecenia dotyczące konserwacji

- Elementy przedniej części i pojemnika na odpady należy często czyścić.
- Wnętrze pojemnika na odpady należy czyścić wodą.
- Filtr należy czyścić wodą.
- Jeśli praca odkurzacza nie jest idealna, zwykle jest to spowodowane zablokowaniem węża lub poważnym zanieczyszczeniem filtra. W takim przypadku należy udrożnić i wyczyścić odpowiednie części.

**OSTRZEŻENIE**

Aluminiowa rurka dołączona w zestawie pozwala na zasysanie popiołu. Upewnij się, że temperatura popiołu nie przekracza 40 °C!

**OSTRZEŻENIE**

Ostrzeżenie: Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje poważne obrażenia lub śmierć.

**OSTRZEŻENIE**

Ostrzeżenie: Wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

**OSTRZEŻENIE**

Ostrzeżenie: Wskazuje możliwość wystąpienia drobnych obrażeń w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

**UWAGA**

Uwaga: Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie sprzętu lub mienia.

**UWAGA**

Uwaga: Zawiera przydatne informacje.

Specyfikacja

Model	PVAC15S
Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	800 W
Pojemność	15 l
Wtyczka	VED
Przewód	1,5 m
Akcesoria	• 15 cm aluminiowa rurka • 0.8M metalowy wąż • Ognioodporny filtr HEPA • Szczelna osłona z metalowej siatki • Rura aluminiowa

Budowa

1. Górna pokrywa
2. Włącznik
3. Uchwyt
4. Mocowanie górnej pokrywy
5. Mocowanie węża odkurzacza
6. Wąż odkurzacza
7. Aluminiowa końcówka
8. Mocowanie nadmuchu
9. Obudowa odkurzacza



Montaż



OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, a twoje otoczenie jest stabilne i bezpieczne.

Rozpakowanie i Sprawdzenie

- Wyjmij wszystkie produkty i akcesoria z opakowania.
- Sprawdź, czy akcesoria i cała obudowa są w dobrym stanie [patrz str. nr 9].

Montaż Górnej Pokrywy

- Poluzuj lewe i prawe zatrzaski beczki.
- Usuń górną pokrywę z urządzenia.
- Przymocuj filtr HEPA do dolnej części górnej pokrywy.
- Umieść górną pokrywę na pojemniku na kurz.
- Zabezpiecz ją, używając lewych i prawych zatrzasków pojemnika.

Podłączenie Węża

- Włóż aluminiową rurę do końca wylotu powietrza węża.
- Włóż drugi koniec węża do portu ssącego po stronie pojemnika na kurz.

Instalacja Funkcji Dmuchania

- Wkręć część [1] do wylotu [4], obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić [patrz rysunek].
- Wkręć jeden koniec aluminiowej rury [3] do złącza [2].



Obsługa

Odkurzanie Popiołu

- Używaj tylko ognioodpornych filtrów.
- Usuń filtr i wyczyść go, gdy pojemnik na kurz jest pełny lub nie może już pochłaniać więcej kurzu.
- Temperatura popiołu musi być poniżej 40 °C podczas odkurzania. Nie odkurzaj nieugaszzonego popiołu!

Po Użyciu

1. Naciśnij przełącznik, aby wyłączyć odkurzacza.
2. Odtłącz wtyczkę.
3. Zwiń przewód zasilający.
4. Usuń zespół węża z końcówki ssącej.
5. Usuń górną pokrywę z urządzenia.
6. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść go.
7. Wysusz wnętrze i zewnątrz pojemnika na kurz za pomocą szmatki.
8. Usuń filtr, dokładnie go umyj i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem w odkurzaczu [patrz rys.].



Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.

RINO poleca

MOW51P



RN-90



RK200



LAD4x4MP



MSAW20LI-150



DRI18LI-117imp



ODPOWIEDZI NA PYTANIA
SZUKAJ TUTAJ!
WWW.RINO.PL



TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434
mail: rino@teamtools.pl
strona: www.rino.pl



MADE IN CHINA